

## SAM-200D, SAM-300D, SAM-500D

Diese Module haben im Lieferzustand eine +3dB Anhebung bei ca. 40Hz. Diese Anhebung kann durch ändern der Widerstände R29 und R31 auf folgende Werte angepasst werden:

|   | R31            | R29           |
|---|----------------|---------------|
| Keine Anhebung                          | 1k $\Omega$    | 121k $\Omega$ |
| +3dB bei 40Hz<br>(Auslieferungszustand) | 34k $\Omega$   | 121k $\Omega$ |
| +6dB bei 30Hz                           | 64,9k $\Omega$ | 34k $\Omega$  |

Bitte beachten Sie, daß der Umbau auf eigene Gefahr erfolgt!  
Wenden Sie sich gegebenenfalls an eine Fachwerkstatt.

