

# Gehäuse für RCF L18P300

- Nettovolumen ca. 195l,  
abzgl. ca. 20l für Chassis, Reflexkanäle, Versteifungen
- Position der Griffe je nach Schwerpunkt  
Ausschnitt 110x235mm für Griff AH-3400
- Empfehlung: Alle Ecken mit Dreikantleisten versteifen  
(20mm Schenkellänge)
- Für Hifi-Zwecke kann der Reflexkanal bis  
auf 40cm verlängert werden
- Dämmung mit Filz oder Noppenschaumstoff
- Das Gehäuse ist selbstverständlich auch für andere  
ähnliche Chassis geeignet.

## Stückliste:

Multiplex 18mm:

Seiten: 564 x 700 (2x)

Front 1, Rück: 564 x 564 (2x)

Boden, Deckel: 600 x 700 (2x)

Multiplex 15mm:

Reflexkanäle: 252 x 250 (4x)

Versteifungen:

V>H: 70 x 612 (6x)


L>R, O>U: 70 x 564 (5x)

Multiplex 12mm:

Front 2: 564 x 564 (1x)

Anschlussfeld: 120x 220 (1x)

Ausschnitt für  
Anschlussfeld



Alternativ:  
Ausschnitt für  
Anschlussfeld  
AH-8707B

